

Le **NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V** est un bloc de puissance à base de lithium qui combine 3 fonctions :

- **Booster pour véhicules 12 et 24 V** (moto, quad, voiture, SUV, utilitaire, camion <19 t).
- **Alimentation autonome pour des petits appareils électroniques.**
- **Lampe de secours/signalisation.**

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM

- Équipé d'une batterie lithium haute performance, le NP PRO TRUCK 12/24 délivre un courant de 1900 A tout en conservant un format ultra-compact.
- Sa puissance exceptionnelle permet le démarrage en quelques secondes de tous les véhicules équipés d'une batterie Plomb (liquide, gel, AGM, Start&Stop) en 12 V, même en cas de décharge totale. Il aide au démarrage des véhicules équipés de batterie 24 V.

⚠ ne pas démarrer de batteries Lithium LiFePO4 avec ce booster, tensions non compatibles.

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **NOMAD POWER PRO TRUCK 12 / 24 V** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :

- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage (6 Ah) apporte confort et tranquillité dans les besoins quotidiens de rester connecté (téléphone, tablette, ordinateur).

Équipé de :

- 2 ports USB 5 V (1 A / 2.1 A) pour recharger smartphone, tablette, GPS, etc.
- 1 port de sortie allume-cigare 12 V - 10 A, idéal en camping, pour alimenter un appareil électrique 12 V (glacière, ventilateur, etc)lateur, etc)

FONCTION LAMPE D'ASSISTANCE

Lumière d'appoint avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

FORMAT COMPACT

Très léger (2.4 kg) et compact, il trouvera aisément sa place en atelier ou dans un véhicule de dépannage.

AFFICHAGE LCD

Le **NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V** est doté d'un écran LCD donnant des indications sur :

- la puissance de la batterie,
- le % de charge de la batterie interne,
- l'utilisation des diverses entrées et sorties, de l'éclairage.



	12 V	5 > 140 Ah
	24 V	capacité maximale (charge minimale requise)

Écran LCD



Livré avec :



câble de charge
USB-C vers USB-A



DÉMARRAGE					CABLE 	ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK		LED	DIMENSIONS			
Lithium		I				 INPUT	 OUTPUT							cm		kg
Capacity per cell	Full charge						Start	Cranking CC	Peak Battery							
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	USB-C	5V - 2A 9V - 2A 12V - 1.5A	2 	5V - 1A 5V - 2.1A	10 A	—			3 modes : Light SOS SPOT	24.8 x 24.8 x 9.6	2.4	