

BLV 18-200 (SANS BATTERIE)

Le souffleur aspirateur broyeur BLV 18-200 vous débarrasse toute l'année des feuilles et de la saleté autour de la maison.



Référence 1.444-100.0

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278548401
Appareil alimenté par batterie		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Entraînement		Moteur brushless
Bouton turbo boost		oui
Réglage de la vitesse		oui
Niveau de puissance acoustique en utilisation	dB (A)	107
Mode souffleur	km/h	max. 200
Mode aspiration	km/h	max. 130
catch bag volume	l	45
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	18
Rendement par charge de la batterie - mode de soufflage	m²	max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5 Ah)
Rendement par charge de la batterie - mode d'aspiration	l	max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Couleur		Noir
Poids sans accessoires	kg	3,5
Poids avec emballage	kg	5,4
Dimensions (L x l x H)	mm	1243 x 171 x 376

Equipement	
Versions	Livré sans chargeur ni batterie
Bac à compost	■
Roues amovibles	■
Ceinture de maintien	■
■ Standard.	



Turbo boost

- Fournit un supplément de puissance pour la soufflerie et l'aspiration



Régulateur de vitesse

- Il est possible d'adapter la vitesse en fonction de la tâche à réaliser



Levier de sélection de la fonction

- Possibilité de passer de la fonction soufflage à la fonction aspiration en un geste

ACCESSOIRES POUR BLV 18-200 (SANS BATTERIE) 1.444-100.0



		Référence	Descriptif	
ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL				
Sangle des épaules	1	2.445-242.0	Allégez votre charge grâce à la bandoulière confortable et ergonomique, qui vous permet de travailler pendant de longues périodes sans vous fatiguer. Compatible avec de nombreux outils de jardinage à batterie Kärcher.	■
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	3	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/50	4	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	□
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	5	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via affichage LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.