

Souffleur LXT®

DUB184RT

18 V Li-Ion - 5 Ah - (1 batterie)

Souffleur 18 V puissant et très léger pour déplacer des volumes importants

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu. Léger, seulement 3,1 kg. Moteur BL. (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 18000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	52,1 m/s
Force de soufflage	10,9 N
Volume d'air	0 - 13 m ³ /min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	12 min
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	93,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86,6 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,7 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	2,5 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	825 x 160 x 285 mm
Composant batterie	Li-ion

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Variateur de vitesse
- Fonction de verrouillage pour utilisation en continu
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381887618

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle



183P97-1
Embout d'extension



191L13-5
Adaptateur de buse



783202-0
Clé hexagonale 4 mm



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191508-7
Buse de soufflage pour eau



197888-8
Buse d'extension



197889-6
Buse plate

