

# Pompe a vide LXT®

## DVP180RT

LXT® - 18 V Li-Ion - 5 Ah - 50 l/min  
- 20 Pa - 150 microns - (1 batterie)

### Pompe à vide compacte et maniable

Pompe à vide mono-étagée à batterie 18V Li-Ion, légère et compacte. Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile. Vidange rapide de l'huile par vis d'évacuation. Valve anti-retour manuelle pour éviter les retours d'huile dans le circuit lors du changement des batteries. Voyant indiquant la charge restante dans la batterie. ; Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



**LXT**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |                        |
|--|------------------------|
| Énergie  | 18 V                   |
| Tension LXT                                      | ✓                      |
| Vitesse à vide max                               | 3840 min <sup>-1</sup> |
| Débit maximal                                    | 50 L/min               |
| Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah | 50 min                 |
| Taille de filetage                               | 5/16", 1/4"            |
| Huile  | 115 ml                 |
| Niveau de vibration (3 axes)                     | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Poids de l'outil avec batterie                   | 2,9 - 3,5 kg           |
| Dimensions du produit (L x l x H):               | 265 x 93 x 175 mm      |
| Poids net du produit                             | 2,9 kg                 |

### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381821629

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**AS00VP050M**

Huile pompe à vide (150ml)



**AS0VP007MK**

Coffrets de transport et moulages



**AS0Y06110K**

Adaptateur 5/16" (F) en 1/4" (M)



## PRODUITS DE SÉRIE

**197280-8**

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



**195584-2**

DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**450128-8**

Protection bornes pour batterie



**AS00VP050M**

Huile pompe à vide (150ml)



**AS0AI154MK**

Tuyau de sortie 5/16"



**AS0VP051MK**

Soupape d'arrêt avec jauge



**AS0Y06110K**

Adaptateur 5/16" (F) en 1/4" (M)

