

Aspirateur dorsal - Raccord Machine - XGT

VC009GZ01

40 V Max Li-Ion - AWS - Produit
seul

**Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil en
Bluetooth**

Le système sans fil à démarrage automatique (AWS)
se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth.
Application cible principale : Emplois sur chantier.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Volume d'air	1,9 m³/min
Dépression max	180 mbar
Puissance d'aspiration	45 / 85 / 165 W
AWS prêt	✓
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	50 / 26 / 11 min
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	55 / 30 / 14 min
Capacité du sac à poussière	2,0 L
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Poids net du produit	3,4 kg
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	4,1 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	233 x 150 x 375 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth
- Le filtre est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381762205

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

A-34235

Tuyau d'aspiration 28 mm x 1,5 m



166116-2

Sangle scratch attache câble



197903-8

Sac à poussière en papier filtre



191D12-9

Filtre à air



195546-0

Raccord d'aspiration 24



195547-8

Adaptateur d'aspiration 22



■ PRODUITS DE SÉRIE

198900-7

Puce bluetooth



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1914H7-8

Housse pour batterie déporté sur



191Y14-1

housse de harnais pour aspirateur



197903-8

Sac à poussière en papier filtre

